

Габариты (Д×Ш×В), мм	550×450×1050
Вес, кг	112
Напряжение питания, В	400
Тип питающей сети	Трёхфазная
Мощность привода, кВт	5,5
Количество подключаемых АКБ	2 одинаковых по 12В
Модель АКБ (Не входит в комплект)	Ёмкостью от 45 до 60А·ч
Автоматическая зарядка АКБ №1	Да
Автоматическая зарядка АКБ №2	Нет
Напряжение проверяемых агрегатов, В	12, 24

Проверка генераторов

Нагрузка, А	12В	200
	24В	100
Регулировка нагрузки(0-100%)	Плавно	
Обороты привода, об/мин	0-3000	
Регулировка оборотов привода	Плавно	
Тип передачи (привод/генератор)	Ременная	
Типы ремней	- Клиновой - Поликлиновой	
Типы проверяемых генераторов	«COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG», «F/67»	
Измеряемые параметры	- Напряжение генерации; - Переменный ток; - Постоянный ток; - Обороты привода; Для COM реле-регуляторов: - Протокол; - Скорость обмена; - ID; - Тип; - Ошибки;	

Проверка регуляторовнапряжения генераторов

Типы проверяемых реле-регуляторов	«COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG»
Проверяемые параметры регуляторовнапряжения	- Напряжение стабилизации; - Постоянный ток через обмотку ротора; Для COM реле-регуляторов: - Протокол; - Скорость обмена; - ID; - Тип; - Ошибки;
Защита от короткого замыкания	Да
Звуковой сигнал при коротком замыкании	Да

Проверка стартеров

Мощность проверяемых стартеров, кВт	До 6
Измеряемые параметры	- Напряжение; - Переменный ток; - Постоянный ток;